



mpt300_cz 08/17

Dálkový ovladač MPT-300 umožňuje ovládat zabezpečovací systém a automatizační zařízení. Ovladač je podporován:

- zabezpečovacím modulem MICRA (firmware veze 2.02 nebo novější),
- expanzním modulem INT-RX-S pro příjem ovladačů na frekvenci 433 MHz,
- bezdrátovým systémovým přijímačem VERSA-MCU na frekvenci 433 MHz,
- bezdrátovým přijímačem MTX-300 na frekvenci 433 MHz,
- rádiové přijímače SATEL.

Informace o přidávání ovladačů a funkcí, které jim můžete přidělit, se podívejte do manuálu příslušných zařízení podporujících ovladač MPT-300.

1. Vlastnosti

- Přenos chráněn kódováním KeeLoq.
- 5 tlačítek pro spuštění až 6ti funkcí.
- Potvrzení stisku klávesy LED podsvitem.

2. Specifikace

Pracovní frekvenční pásmo	433,05 ÷ 434,79MHz
Dosah rádiového signálu (v otevřeném prostoru)	až 100m
Baterie	2 x CR2016 3V
Třída prostředí de EN50130-5	II
Rozsah pracovních teplot	-10°C... +55°C
Maximální relativní vlhkost.....	93±3%
Rozměry krytu.....	38 x 78 x 16mm
Hmotnost	30g

Firma SATEL sp. z o.o., deklaruje, že tento ovladač je v souladu s požadavky a normami uvedenými dle 2014/53EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.satel.eu/ce

3. Výměna baterií



Při použití jiné než výrobcem doporučené baterie a její nesprávnou manipulací, hrozí výbuch.

Bud'te zvláště opatrní během vkládání a výměny baterie. Výrobce nenes žádnou odpovědnost za poškození vzniklé nesprávným vložením baterie.

Použité baterie nevyhazujte, ale zlikvidujte podle stávajících předpisů na ochranu životního prostředí.

Životnost baterií závisí na způsobu používání ovladače. Čím častěji jsou stisknuta tlačítka, tím dříve se baterie vybijí. Při každém stisku tlačítka je rovněž odeslána informace o stavu baterie. Zařízení, která podporují tento ovladač, indikují slabou baterii. Způsob výměny baterie je znázorněn na obrázku dole.

