
ACCO-NT2

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

ACCO–NT2 je řídící jednotka přístupového systému, která je součástí přístupového systému **ACCO NET**. Umožňuje použít mnoho nových věcí dostupných administrátorům, tak uživatelům. Centralizace systému s možností propojení několika objektů s několika řídícími jednotkami, dále možnost správy systému pomocí webového rozhraní, je jen pár příkladů z nových možností systému.



Řídící jednotka **ACCO–NT2** umožňuje programování složitých logických operací na výstupech, které umožní vykonávání nestandardních ovládacích funkcí. Dále řídící jednotka obslouží až 8 000 uživatelů (až 65 000 v celém systému), a každému lze přiřadit až 4 identifikační média (karty, klíčenky, Dallas čipy, atd.) plus dálkový ovladač.

Jedna ACCO–NT2 jednotka může podporovat propojení s mnoha zabezpečovacíma ústřednami **INTEGRA**.

- podpora až 255 přístupových modulu
- možnost vytvoření až 255 bloků v 1 řídící jednotce (až 255 přístupových modulů přiřaditelných do jednoho bloku)
- možnost definování až 16 průchodových tras (do každé trasy je možno zadat až 16 bloků)
- 8 programovatelných zón na desce řídící jednotky, rozšiřitelné do 264 zón
- 8 programovatelných výstupů na desce řídící jednotky, rozšiřitelné do 264 výstupů
- 2 vysokozatížitelné výstupy na desce řídící jednotky, s funkcí napájení (proudové zatížení každého z výstupu je: 0,5 A / 12 V DC ± 15%)
- možnost připojení až 32 expandérů přímo k řídící jednotce: INT–E, INT–IORS, INT–O, INT–ORS, INT–PP, INT–RX–S
- elektronická ochrana všech zón a výstupů a také komunikační sběrnice
- konektor pro připojení napájecího záložního zdroje APS–412, APS–612 nebo APS–1412
- port USB MINI–B pro nastavení síťových parametrů a aktualizaci firmwaru řídící jednotky
- stavové LED kontrolky signalizující:
  - komunikaci mezi řídící jednotkou a RS–485 sběrnicemi, počítačem a serverem
  - obvod napájecího zdroje
  - microSD kartu
- události jsou uloženy v trvalé paměti řídící jednotky:
  - až 1 000 000 událostí z řídící jednotky
  - 100 000 z každého dveřního přístupového modulu
- počet uživatelů: 8 000 v řídící jednotce (65 000 v celém systému)
- každému uživateli lze přiřadit:
  - kód
  - pasivní transpondér (např. ve formě bezkontaktní karty nebo čipu)
  - Dallas čip (iButton)
  - dálkový ovladač
- každému uživateli lze přiřadit až 4 identifikační média
- přístup do konkrétních bloků na přesně stanovenou dobu
- možnost blokování/odblokování bloku v nastavený čas, nebo pomocí přístupového plánu
- použití logických funkcí na zónách a výstupech
- podpora turniketů
- možnost ovládání výstupů zabezpečovací ústředny pomocí dálkových ovladačů
- volitelná montáž řídící jednotky do krytů OPU–3 P nebo OPU–4 P

Upozornění!

Řídící jednotka přístupového systému ACCO–NT2 ve verzi:

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

- 1.15 spolupracuje s ACCO Server ve verzi 1.18.x**xx**

Řídící jednotka ACCO–NT2 spolupracuje s dveřní řídící jednotkou ACCO–KP2 a archivními **A**CCO–KP, ACCO–KPWG, ACCO–KP–PS, ACCO–KPWG–PS (pouze s verzí v3.06 a vyšší).

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr základní desky	150 x 68 mm
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	100 mA
Max. proudová spotřeba	140 mA
Hmotnost	98 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Počet nízkozatížitelných výstupů typu OC	8
Počet programovatelných zón	8
Podporované paměťové karty	microSD, microSDHC
Zatížitelnost výstupů OC	50 mA / 12 V DC
Počet vysokozatížitelných napájecích výstupů	4
Zatížitelnost výstupů +EX (celkem)	0,5 A / 12 V DC
Zatížitelnost výstupů AUX (celkem)	0,5 A / 12 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.