VERSA-LCDM-WRL

BEZDRÁTOVÁ LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY VERSA

Bezdrátová klávesnice **VERSA–LCDM–WRL** umožňuje ovládání a programování ústředen série **VERSA** pomocí základnových stanic **ACU–120**/**ACU–270**. Je určena k ovládání systému v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX**.

I když je klávesnice **VERSA–LCDM–WRL** bezdrátové zařízení, nabízí všechny funkce drátových klávesnic. Dále má integrovanou čtečku bezkontaktních karet, s jejíž pomocí lze: zastřežit v plném režimu, odstřežit, a zrušit poplach. Kryt klávesnice umožňuje její rychlou a snadnou montáž na vhodné místo.



Klávesnice **VERSA–LCDM–WRL** je ekonomické zařízení: má vlastní baterii pro podsvětlení displeje a kláves. Toto řešení umožňuje fungovat klávesnici po dobu 3 let. K dalšímu snížení spotřeby z baterií dosáhneme vypnutím čtečky bezkontaktních karet (pokud zabezpečovací systém nemá být ovládán pomocí karet).

- spolupracuje s ústřednami série **VERSA** (**firmware 1.04 nebo novější**)
- všechny funkce dostupné jako u drátových LCD klávesnic
- obousměrná kódovaná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- dosah: až 500 m (s **ACU–120**/**ACU–270**) v otevřeném prostoru
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet
- integrovaný bzučák pro akustickou signalizaci
- dva funkční režimy: aktivní/pasivní
- volba probuzení
- konfigurace pomocí:
  - programu **DLOADX**
  - klávesnicí v servisním režimu
- velký, dobře čitelný LCD displej
- zobrazení textů shodné s jazykovou mutací základní desky
- LED informující o stavu bloků a systému
- podsvícení displeje a kláves (bílá barva)
- tamper kontakt reagující na otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
- kryt umožňující rychlou a snadnou montáž
- napájení: dvě baterie CR123A 3 V

TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	139 x 124 x 22 mm
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Hmotnost	280 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 500 m m
Baterie	2 x CR123A 3V
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Proudová spotřeba v klidu, baterie BT1	5 µA
Proudová spotřeba maximální, baterie BT1	50 mA
Proudová spotřeba v klidu, baterie BT2	1 µA
Proudová spotřeba maximální, baterie BT2 (čtečka karet nepoužita)	45 mA
Proudová spotřeba maximální, baterie BT2 (použita čtečka karet)	90 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.