

# INT-KLCDL-GR

## LCD-BEDIENENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der **INTEGRA**-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und bequem.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**



## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Umweltklasse                       | II                |
| Spannungsversorgung ( $\pm 15\%$ ) | 12 V DC           |
| Abmessungen des Gehäuses           | 145 x 115 x 26 mm |
| Betriebstemperatur                 | -10...+55 °C      |
| Ruhestromaufnahme                  | 61 mA             |
| Max. Stromaufnahme                 | 147 mA            |

