

VERSA-MCU

FUNKBASISMODUL

Das Modul **VERSA-MCU** erweitert die VERSA-Zentralen um Funkmelder 433MHz. Dank dem Modul können Sie jede der **VERSA**-Zentralen auf 30 Melder erweitern. Die kleinen Abmessungen ermöglichen einfache Montage von **VERSA-MCU** in einem optimalen Ort.

- unterstützt bis zu 30 Melder des **MICRA**-Systems
- unterstützt die Handsender 433 MHz
- unterstützt den Repeater für Funksignale **MRU-300**
- kompatibel mit **VERSA**-Zentralen
- Parametrierung des Funkbasismoduls über das Servicemenü der Zentrale oder die Software **DLOADX**
- Aktualisierung der Firmware ohne Demontage der Anlage
- ein kompaktes Gehäuse für einfache Montage in einem beliebigen Ort



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Anzahl von bedienten Handsendern | 30 |
| Spannungsversorgung ($\pm 15\%$) | 12V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 24 x 110 x 27 mm |
| Betriebstemperatur | -10 °C...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 24 mA |
| Max. Stromaufnahme | 29 mA |
| Gewicht | 30 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Anzahl bedienter Funkmelder | 30 |
| Unterstützte Handsender | MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Unterstützte Funkmelder | MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300 |
| Betriebsfrequenzband der Handsender und der Funkmelder | 433,05 ÷ 434,79 MHz |



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.