

# VERSA-LCDR-WH

## LCD-BEDIENTEIL

Das Bedienteil VERSA-LCDR-WH ist für Bedienung von Zentralen der Serie **VERSA** und **VERSA Plus** bestimmt. Dank einem lesbaren Display und großen Tasten ist die alltägliche Bedienung des Alarmsystems sehr bequem sogar für Kinder und Senioren. Der eingebaute kontaktlose 125 kHz Kartenleser ermöglicht zusätzlich, das System zu steuern, ohne dass man sich das Zutrittskennwort merken muss. Noch mehr Bedienungskomfort sichern die Funktionstasten, die einen Schnellstart beliebiges Standby-Modus oder Norufs ermöglichen.

- großes, lesbares LCD-Display
- LED-Dioden zur Signalisierung des Bereichs- und Systemzustands
- Schnellstart beliebiges Standby-Modus mittels Funktionstasten
- Tasten zur Alarmauslösung: BRAND, ÜBERFALL, NOTRUF
- Display und Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- akustische Signalisierung ausgewählter Ereignisse im System
- Signalisierung des Verlusts der Verbindung mit der Zentrale
- kontaktloser 125 kHz Kartenleser



## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	139 x 124 x 22 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	30 mA
Max. Stromaufnahme	65 mA
Gewicht	240 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Sicherheitsgrad gem. EN 50131	Grade 2



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.