INT-RX-S

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE MANDOS A DISTANCIA DE 433MHZ

Es el receptor de los mandos a distancia de 433MHz que permite usar los mandos a distancia para controlar el sistema. Gracias a él, el uso del sistema de alarma en casa puede ser tan sencillo como en un coche.

- opción de usar los mandos a distancia de 433 MHz para controlar las centrales **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA*** y el sistema **ACCO NET**
- identificación completa del usuario del mando a distancia en el sistema
- opción de asignar cualquier función a los botones del mando a distancia
- compatibilidad con **P–2**, **P–4**, **T–1**, **T–2**, **T–4**, **MPT–300**, **MPT–350**, **MPB–300**
- caja pequeña que permite el montaje en un lugar deseado

**salvo PERFECTA–T 32–WRL*



DATOS TÉCNICOS

Número de botoneras soportadas	248
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	24 mA
Consumo máximo de la corriente	29 mA
Peso	30 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Botoneras soportadas	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Banda de frecuencia de trabajo de las botoneras	433,05 ÷ 434,79 MHz

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.