MRU-300

RIPETITORE DI SEGNALE RADIO

Il ripetitore di segnale radio **MRU–300 riceve le trasmissioni dai dispositivi wireless MICRA** e le ritrasmette. È compatibile con le centrali di controllo **PERFECTA** (dotate di modulo **PERFECTA–RF** o modelli **WRL**), il controller **VERSA–MCU , il controller MTX–300** e il modulo di allarme **MICRA** (firmware versione 2.02 o successiva).

- Supporto per i seguenti dispositivi del sistema wireless **MIRCA :**
  - **MFD–300** , **MGD–300** , **MMD–300** , **MMD–302** , **MPD–300** , **MPD–310** , **MPD–310 Pet** , **MSD–300** , **MSD–350** , **MXD–300** , **MXD–300 BR** rilevatori
  - Portachiavi **MPT–350**
  - Tastiere wireless **MKP–300**
- Comunicazione radio crittografata nella banda di frequenza a 433 MHz
- Indicatore LED dello stato del ripetitore
- protezione antimanomissione contro l'apertura dell'involucro
- Alimentazione a 230 V CA
- alimentatore switching integrato
- protezione da cortocircuito dell'ingresso di alimentazione
- batteria di riserva
- circuito di ricarica della batteria
- Monitoraggio dello stato della batteria e circuito di disconnessione in caso di batteria scarica



SCHEDA TECNICA

Dimensioni del box	126 x 158 x 32 mm
Dimensioni della scheda elettronica	87 x 104 mm
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Assorbimento di corrente in stato di pronto	8 mA
Assorbimento di corrente massimo	15 mA
Peso	266 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Classe ambientale EN50130-5	II
Batteria agli ioni di Litio	3,7 V / 1800 mAh
Portata radio (in campo aperto) per PERFECTA	fino a 500 m
Portata radio (in campo aperto) per MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	fino a 450 m

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.