# PRF-LCD-WRL

## БЕСПРОВОДНАЯ ЖКИ–КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПРИБОРОВ СЕРИИ PERFECTA

Беспроводная клавиатура PRF–LCD–WRL предназначена для ежедневной эксплуатации приборов серии **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL** и **PERFECTA 64 M** (оборудованного модулем **PERFECTA–RF**). Беспроводная двухсторонняя связь 433 МГц шифруется. Устройство удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131 Grade 2. Благодаря большим клавишам, ЖК–дисплею и светодиодам, отображающим состояние системы, ее эксплуатация удобна и проста для всех пользователей.
Кроме того, удобным решением являются клавиши быстрой постановки системы на охрану в выбранном режиме (дневная, ночная, полная), клавиши вызова помощи и быстрого вызова тревог (нападение, пожар). Современный дизайн PRF–LCD–WRL позволяет устройству легко вписываться в интерьер охраняемых объектов.




- совместимость с приборами серии **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL**, **PERFECTA 64 M** (с модулем **PERFECTA–RF**)
- двухсторонняя шифрованная связь 433 МГц
- большой четкий ЖК–дисплей
- светодиоды, отображающие состояние групп и системы
- быстрое включение выбранного типа режима охраны с помощью предназначенных для этой цели специальных клавиш
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- сигнализация потери связи с прибором
- питание:
  - две литиевые батарейки 3 В CR123A (требуются)
  - БП **APS–055** 5 В DC (опционально; версия печатной платы 2.2 и выше)

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Габаритные размеры корпуса** | 139 x 124 x 22 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -10 °C...+55 °C |
| **Вес** | 280 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Полоса рабочих частот** | 433,05 МГц |
| **Дальность действия (в прямой видимости)** | до 200 м |
| **Батарея** | 2 x CR123A 3В |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | II |
| **Максимальное потребление тока от батареи BT1** | 55 |
| **Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT1** | 4 |
| **Напряжение питания (блок питания)** | 5 |
| **Максимальное потребление тока от БП** | 48 |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.