# RK-4K

## РАДИОКОМПЛЕКТ 4–КАНАЛЬНЫЙ

Радиокомплект **RK–4K** позволяет управлять с помощью брелков устройствами, подключенными к релейным выходам. Благодаря нему можно удаленно управлять электроустройствами, такими как парковочные шлагбаумы, ворота, рольставни и т. п. Устройство обладает дополнительно входами и выходами, предназначенными для работы с приемно–контрольным прибором, поэтому может применяться для удаленного управления системой охранной сигнализации.



- 4 релейных выхода (каналы)
- возможность зарегистрировать до 1024 брелоков
- возможность настройки с компьютера с установленной программой **RK Soft**
- 2 выхода типа ОС
  - индикация слабого заряда батареи брелока
  - индикация постановки на охрану / снятия с охраны / отмены тревоги в системе охранной сигнализации
- 2 входа для контроля состояния системы охранной сигнализации
  - сообщение о режиме охране
  - сообщение о тревоге
- порт RS 232 (TTL) для соединения с компьютером
- светодиод для индикации
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса
- возможность питания от постоянного и переменного напряжения
- в комплекте 2 брелка **T–4**

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Диапазон рабочих температур** | -10°C...+55°C |
| **Вес** | 90 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93 ± 3 % |
| **Полоса рабочих частот** | 433,05 МГц |
| **Габаритные размеры** | 118 x 72 x 24 мм |
| **Напряжение питания (±10%) [В AC]** | 24 |
| **Релейный выход** | 1 A / 24 В DC/AC |
| **Выход LV** | 50 мА / 24 В DC/AC |
| **Выход SS** | 500 мА / 24 В DC/AC |
| **Потребление тока в режиме готовности (питание 12 В DC)** | 18 |
| **Потребление тока в режиме готовности (питание 24 В AC)** | 32 |
| **Максимальное потребление тока (питание 12 В DC)** | 58 |
| **Максимальное потребление тока (питание 24 В AC)** | 48 |
| **Напряжение питания (± 10%)** | 12...24 |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.