

## MZ-1 / MZ-2 / MZ-3

### Modul montážnych svoriek

mz\_sk 02/24

Modul montážnych svoriek umožňuje rýchle a jednoduché prepojenie niekoľkých elektrických vodičov. Je určený na použitie v nízkonapäťových inštaláciách, ako sú: zabezpečovacie systémy alebo systémy videovrátnikov. Moduly sa vyrábajú v dvoch verziách, ktoré sa líšia rozmermi svoriek. O rozmere svoriek informuje dodatočné písmeno v názve modulu: S – malé, alebo L – veľké.

## 1. Vlastnosti

- Svorky.
- Počet svoriek: 6 (MZ-1) / 18 (MZ-2) / 38 (MZ-3).
- Svorky označené číslami.
- Možnosť prepájania svoriek pomocou jumperov (MZ-2 a MZ-3).
- Sabotážna ochrana pred otvorením krytu.
- Sabotážny výstup (NC).

## 2. Montáž



**Všetky elektrické prepojenia treba vykonať pri vypnutom napájaní.**

Modul je určený na montáž do interiérov.

1. Otvoriť kryt.
2. Vybrať dosku elektroniky.
3. V základni krytu vytvoriť otvory na káble.
4. Cez vytvorené otvory pretiahnuť káble.
5. Pomocou skrutiek a hmoždiniek (treba vybrať zodpovedajúce hmoždinky – iné do betónu alebo tehly, iné do sadrokartónu), alebo lepidla pripevniť základňu krytu na stenu.
6. Na svorky pripojiť vodiče.
7. Ak majú byť v module MZ-2 alebo MZ-3 prepojené svorky, treba nasadiť jumper medzi tieto svorky. Treba pamätať, že prúd, ktorý bude prúdiť cez svorku, nesmie prekročiť hodnotu 500 mA.
8. Zatvoriť kryt. Po zatvorení krytu musí predná časť krytu sedieť presne na základni a sabotážny kontakt musí byť zatvorený.

## 3. Technické informácie

Prepínané napätie .....	12...24 V DC/AC $\pm$ 10%	
Prúdová zaťažiteľnosť svoriek .....	500 mA	
Otvor svorky	MZ-1 S / MZ-2 S / MZ-3 S .....	1,5 x 2,5 mm
	MZ-1 L / MZ-2 L / MZ-3 L.....	2,5 x 2,5 mm

---

Hmotnost'	MZ-1 S .....	42 g
	MZ-1 L .....	46 g
	MZ-2 S .....	86 g
	MZ-2 L .....	98 g
	MZ-3 S .....	151 g
	MZ-3 L .....	178 g