# RK-2K

## 2 KANÁLOVÝ RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

Přijímač **RK–2K** umožňuje pomocí ovládačů ovládání zařízení připojených na výstup relé. Přijímač umožňuje vzdáleně ovládat elektrická zařízení jako jsou závory na parkovišti, brány, rolety/žaluzie atd. Kontrolér je vybaven vstupy a výstupy pro spolupráci se zabezpečovací ústřednou a tak může ovládat na dálku stav zabezpečovacího systému.



- 2 kanály (relé) na ovládání
- maximální počet 1024 ovladačů
- přenosy z ovladačů jsou zabezpečené dynamicky se měnícím kódem
- možnost konfigurace pomocí počítače s nainstalovaným programem **RK Soft**
- 2 výstupy typu OC
    - signalizace slabé baterie ovladače
    - signalizace zastřežení / odstřežení / smazání poplachu v zabezpečovacím systému
- 2 vstupy ke kontrole stavu zabezpečovacího systému
    - informace o střežení
    - informace o poplachu
- port RS 232 (TTL) pro připojení počítače
- LED–ka pro signalizaci
- tamper kontakt reagující na otevření krytu
- volitelné napájení DC nebo AC
- set obsahuje 2 ovladače **T–2**

## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozsah pracovních teplot** | -10°C...+55°C |
| **Hmotnost** | 81 g |
| **Maximální relativní vlhkost** | 93 ± 3 % |
| **Pracovní frekvence** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Rozměry** | 118 x 72 x 24 mm |
| **Napájecí napětí (±10%) [V AC]** | 24 V AC |
| **Výstup relé** | 1 A / 24 V DC/AC |
| **Výstup LV** | 50 mA / 24 V DC/AC |
| **Výstup SS** | 500 mA / 24 V DC/AC |
| **Proudový odběr v klidovém režimu (napájení 12 V DC)** | 18 mA |
| **Proudový odběr v klidovém režimu (napájení 24 V DC)** | 32 mA |
| **Maximální proudový odběr (napájení 12 V DC)** | 37 mA |
| **Maximální proudový odběr (napájení 24 V DC)** | 40 mA |
| **Napětí napájení (± 10%)** | 12...24 V DC |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.