SO-MF3-W

BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA MIFARE®



Čtečka **SO–MF3** může pracovat jako:

- čtečka bezkontaktních karet v zabezpečovacím systému **INTEGRA**
- čtečka bezkontaktních karet v systémech **BE WAVE Hybrid** a **BE WAVE Wire**
- čtečka bezkontaktních karet v systému kontroly přístupu **ACCO NET** nebo **ACCO**
- čtečka bezkontaktních karet v systémech jiných výrobců (OSDP, Wiegand).
- samostatný modul pro kontrolu průchodu

Vlastnosti

- identifikace uživatele na základě bezkontaktní karty MIFARE®
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet MIFARE (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- podpora protokolu OSDP (protokol OSDP verze 2.2; sběrnice RS–485)
- další komunikační rozhraní:
  - EM–Marin (provoz v systému INTEGRA, ACCO NET nebo ACCO)
  - Wiegand
- programování pomocí softwaru **CR Soft** nebo servisní kartou **MC–SRV–8**
- LED kontrolky (4 ks)
- integrovaný bzučák (s nastavitelnou hlasitostí)
- optická ochrana proti otevření krytu a proti odtržení od stěny
- dostupná v bílé (**SO–MF3–W**) a černé (**SO–MF3–B**) barvě

Funkce pro jednotlivé provozní režimy

Bezkontaktní čtečka karet pro zabezpečovací systém INTEGRA

- nutné připojení k expandéru čtečky karet/čipů INT–R
- funkce aktivované bezkontaktní kartou:
  - zastřežení/odstřežení a vymazání poplachu v bloku
  - otevření dveří
  - ovládání výstupů typu *24. MONO* a *25. BI*

Čtečka bezkontaktních karet pro systém ACCO NET nebo ACCO

- nutné připojení k modulu kontroly přístupu série ACCO–KP
- funkce aktivované bezkontaktní kartou:
  - otevření dveří
  - zablokování/odblokování dveří

Čtečka bezkontaktních karet v systémech jiných výrobců

- volba komunikačního rozhraní:
  - OSDP (sběrnice RS–485)

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

- Wiegand

Autonomní modul pro ovládání dveří

- podpora až 128 bezkontaktních karet
- funkce aktivované bezkontaktní kartou:
  - otevření dveří
  - zablokování/odblokování dveří
- možnost definovat počet použití karty
- relé výstup pro ovládání elektrické dveřní závory, elektromagnetické dveřní závory nebo jiného zařízení aktivujícího průchod
- vstup pro sledování stavu dveří
- vstup pro tlačítko otevření

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC±15% V DC
Rozsah pracovních teplot	-25°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	63 mA
Max. proudová spotřeba	112 mA
Hmotnost	87 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	45 x 128 x 21 mm
Reléové výstupy (odporová zátěž)	1 A / 30 V DC
Provozní frekvence čtečky	13,553...13,567 MHz
Dosah čtení šifrované karty MC-DF3-2	do 55 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.