SO-MF5-B

KLÁVESNICE SE ČTEČKOU BEZKONTAKTNÍCH KARET MIFARE®

Klávesnice **SO–MF5** může pracovat jako:

- bloková klávesnice **INT–SCR** v zabezpečovacím systému **INTEGRA**
- klávesnice se čtečkou bezkontaktních karet v systému **BE WAVE Hybrid** a **BE WAVE Wire**
- klávesnice se čtečkou bezkontaktních karet **ACCO–SCR** v systému kontroly přístupu **ACCO NET** nebo **ACCO**
- klávesnice se čtečkou bezkontaktních karet v systémech jiných výrobců (OSDP, Wiegand)
- autonomní modul pro kontrolu průchodu



Vlastnosti

- identifikace uživatele pomocí kódu a/nebo bezkontaktní karty MIFARE®
- klávesnice s bílým podsvícením:
  - 12 kláves pro zadávání kódu
  - 2 funkční klávesy F1 a F2
- integrovaná čtečka bezkontaktních karet MIFARE® (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- podpora protokolu OSDP (protokol OSDP verze 2.2; sběrnice RS–485)
- další komunikační rozhraní:
  - INT–SCR (provoz v systému INTEGRA)
  - ACCO–SCR (provoz v systému ACCO NET nebo ACCO)
  - Wiegand (provoz v systému třetí strany
- programování pomocí softwaru **CR Soft** nebo servisní kartou **MC–SRV–8**
- LED kontrolky (4 ks)
- výstup typu OC (BELL) ovládaný funkčním tlačítkem F1
- integrovaný bzučák (nastavitelná hlasitost)
- spínač antisabotážní ochrany proti otevření krytu a proti stržení ze zdi
- dostupná v bílé (**SO–MF5–W**) a černé (**SO–MF5–B**) barvě

Funkce pro jednotlivé provozní režimy

Bloková klávesnice INT–SCR v zabezpečovacím systému INTEGRA

- funkce aktivované pomocí kódu / bezkontaktní karty:
  - zastřežení/odstřežení a vymazání poplachu v bloku
  - otevření dveří
  - ovládání výstupů typu *24. MONO* a *25. BI*
  - potvrzení obchůzky strážného
  - aktivace dočasného blokování oddílu
  - odblokování přístupu k bankomatu
  - změna kódu uživatelem
- funkce aktivované bez použití kódu / bezkontaktní karty:
  - rychlé zastřežení
  - vyvolání poplachu z klávesnice
  - smazání poplachu z klávesnice

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.

- ovládání přístupu k jedněm dveřím
- aktivace další funkce pomocí funkční klávesy F1
- relé výstup pro ovládání elektrické dveřní závory, elektromagnetické dveřní závory nebo jiného zařízení aktivujícího průchod
- vstup pro sledování stavu dveří
- vstup pro tlačítko otevírání
- konfigurace nastavení klávesnice INT–SCR – pomocí programu DLOADX nebo z klávesnice.

Klávesnice se čtečkou bezkontaktních karet ACCO–SCR v systému ACCO NET nebo ACCO

- funkce aktivované pomocí kódu / bezkontaktní karty:
  - otevření dveří
  - zablokování/odblokování dveří
- aktivace další funkce pomocí funkčního tlačítka F1
- konfigurace nastavení klávesnice ACCO–SCR pomocí softwaru ACCO Soft (systém ACCO NET) / ACCO SOFT–LT (systém ACCO)

Klávesnice se čtečkou bezkontaktních karet v systémech jiných výrobců

- volba komunikačního rozhraní:
  - OSDP (sběrnice RS–485)
  - Wiegand
- aktivace další funkce pomocí funkčního tlačítka F1

Autonomní modul pro ovládání dveří

- podpora až 128 kódů
- podpora až 128 bezkontaktních karet
- funkce aktivované bezkontaktní kartou:
  - otevření dveří
  - zablokování/odblokování dveří
  - změna kódu uživatelem
- možnost definovat počet použití karty/zadání kódu
- aktivace další funkce pomocí funkčního tlačítka F1
- relé výstup pro ovládání elektrické dveřní závory, elektromagnetické dveřní závory nebo jiného zařízení aktivujícího průchod
- vstup pro sledování stavu dveří
- vstup pro tlačítko otevírání

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC ±15% V DC
Rozsah pracovních teplot	-25°C...+55°C
Proudová spotřeba v klidu	65 mA
Max. proudová spotřeba	120 mA
Hmotnost	93 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	45 x 128 x 21 mm
Reléový výstup (odporová zátěž)	1 A / 30 V DC
Výstup SIRÉNA, typ OC	30 mA / 12 V DC
Provozní frekvence čtečky	13,553...13,567 MHz
Dosah čtení šifrované karty MC-DF3-2	do 55 mm

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.