RXH-1K

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

Sada rádiového přijímače **RXH–1K** představuje univerzální řešení pro ovládání zabezpečovacího systému, automatické otevírání vrat nebo spínání zařízení. Navíc je k reléovým výstupům, ovládanými klíčenkou, přijímač je vybaven dodatečnýma signalizačními výstupy. Mohou být použity k signalizaci zastřežení/odstřežení zabezpečovacího systému a k výstraze slabé baterie ovladače. RXH ovladač se superheterodynním přijímačem a s úzkopásmovou filtrací nabízí veliký dosah (až 300m) a vysokou odolnost proti rušení.



Vlastnosti:

- 1 nezávislý kanál s reléovým výstupem
- Výstupy mohou být nastaveny jako monostabilní (na čas) nebo bistabilní
- Podpora až 40 ovladačů, které lze spravovat pomocí PC
- Indikace slabé baterie v ovladači
- Signalizace zapnutí/vypnutí pomocí bzučáku
- Správa pomocí PC přes RS–232 port
- Dosah až 300m v otevřeném prostoru

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	72 x 118 x 24 mm
Proudová spotřeba v klidu	20 mA
Max. proudová spotřeba	40 mA
Zatížitelnost kontaktů relé (odporově)	2 A / 24 V DC
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 300 m m
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Počet řízených výstup	1
Rozsah nastavení času v monostabilním režimu	1–255 s
Zatížitelnost výstupu LV (OC)	50 mA
Zatížitelnost výstupu SS (OC)	500 mA
Pracovní teplota přijímače	-10...+55 °C
Pracovní teplota ovladače	-10...+55 °C
Hmotnost přijímače	50 g
Hmotnost ovladače	30 g

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.