

AMD-103 BR

KOMPAKTER MAGNETKONTAKT FÜR ABAX-SYSTEM

Der kompakte Magnetkontakt **AMD-103** gegen Tür- und Fensteröffnung ist für das drahtlose ABAX-System ausgelegt. Dank seinem kleinen Gehäuse kann der Magnetkontakt überall dort angewendet werden, wo Ästhetik und Harmonie mit dem Design des Innenraumes wichtig ist.

- Betrieb mit der CR2477N Batterie
- eingebauter Sabotagekontakt

Der Magnetkontakt ist mit dem Funkbasismodul **ACU-100** / **ACU-250** (Firmwareversion 4.02 oder höher) und mit der Zentrale **INTEGRA 128-WRL** (Elektronikversion 2.1 oder höher; Firmwareversion 1.11 oder höher) kompatibel.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer der Batterie (in Jahren) | ca. 2 Jahre |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Max. Stromaufnahme | 14 mA |
| Gewicht | 40 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 ±3% |
| Betriebsfrequenzband | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Funkreichweite (im freien Gelände) | bis 350 m |
| Batterie | CR2477N 3V |
| Ruhestromaufnahme | 10 µA |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Abmessungen des Gehäuses des Melders | 32 x 45 x 20 mm |
| Abmessungen des Gehäuses der Magneten | 11 x 45 x 10 mm |

