# K-3

## DETECTOR MAGNÉTICO



Los detectores magnéticos son unos de los dispositivos de protección perimetral básicos. Sirven para proteger puertas, ventanas etc., reaccionando ante su apertura. El detector K–3 está previsto para el montaje empotrado, es decir, sus elementos se meten, enroscando sus cajas de aluminio, dentro de unos huecos debidamente preparados en madera o en plástico, por ejemplo, del marco de la puerta o ventana. El detector K–3 se compone de dos partes estancas: sensor de interruptor de lengüeta magnética e imán que deben contactarse frontalmente. El alejamiento de una parte de la otra provocará la apertura del circuito del sensor que se señalizará como violación.

El detector K–3 puede interactuar tanto con cualquier central de alarma dotada de las entradas de tipo NC, como con los sistemas de automatización como elemento de control.

- para el montaje empotrado
- caja de aluminio

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Tensión máxima conmutable del reed swtich** | 20 V DC |
| **Corriente máxima conmutable** | 20 mA |
| **Peso** | 24 g |
| **Resistencia provisional** | 150 Ω |
| **Número mínimo de conmutaciones con la carga de 20 V, 20 mA** | 360 000 |
| **Material de contacto** | Ru (Ruten) |
| **Distancia de cierre de los contactos del reed switch** | 15 mm |
| **Distancia de apertura de los contactos del reed switch** | 24 mm |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.