INT-TSI-B

TECLADO CON PANTALLA TÁCTIL

El teclado **INT–TSI–B** es un verdadero centro de dirección del sistema de alarma inteligente. Por su opción de personalizar el interfaz a cada usuario es una solución perfecta tanto para las personas que esperan una manipulación simple, como para los usuarios avanzados que utilizan la funcionalidad ampliada del sistema.



- pantalla grande, táctil, de cristal y de 7”
- interfaz de control gráfica e intuitiva con la opción de personalización por cada usuario
- posibilidad de elegir de entre varios proyectos gráficos
- funcionalidad MACRO que permite realizar una secuencia de acciones mediante una sola tecla
- opción de ver la imagen de las cámaras IP (MJPG vía HTTP y en v1.04: MPEG–4, H.264 vía RTSP)
- widget «Intercomunicador»: funcionalidad de videoportero; compatible con las estaciones de puerta que soportan el protocolo SIP
- a cada teclado conectado con el bus de comunicación es posible por medio de Ethernet conectar otro teclado adicional para duplicar la cantidad de los teclados en el sistema
- soporte de MQTT: el teclado puede funcionar como servidor o como cliente
- interactuación con KNX IP ampliada y comunicación http
- posibilidad de funcionamiento autónomo: sin conexión con la central de alarma
- amplia gama de widgets dedicados de diferentes funciones como, por ejemplo, el widget de tiempo que descarga el pronóstico del sitio web openweathermap.org
- posibilidad de cambiar el tamaño del widget
- capacidad de presentar el estado del sistema en modo salvapantallas
- función de marco de fotos
- posibilidad de guardar la configuración de la interfaz de usuario directamente desde el programa **TSI Builder** en el teclado vía Ethernet
- disponible en blanco (**INT–TSI–W**) y negro (**INT–TSI–B**)

El funcionamiento del widget «Intercomunicador» en el teclado INT–TSI compatible con las estaciones de puerta que soportan el protocolo SIP, ha sido comprobado en diferentes conjuntos de prueba. Los mejores resultados han dado los siguientes modelos de las estaciones de puerta:

- 2N IP Solo: versión del firmware 2.44.1.57.4
- 2N IP Solo: versión del firmware 2.44.1.57.4
- 2N IP Force: versión del firmware 2.44.0.57.3
- 2N IP One: versión del firmware 2.44.0.57.3
- 2N IP Style: versión del firmware 2.44.0.57.3
- 2N IP Base: versión del firmware 2.40.0.53.4
- 2N IP Verso: versión del firmware 2.41.0.54.3
- Akuvox R20A: versión del firmware 320.30.3.125
- Akuvox R20BX2: versión del firmware 220.30.3.7
- Akuvox R20K: versión del firmware 220.30.1.102
- Kenik KG–S21KRB–N: versión del firmware 280D.46.1.0.5_B_20240909
- Kenik KG–S21R: versión del firmware 280D.46.1.0.5_B_20240909
- Kenik KG–S11R: versión del firmware 170SD.46.1.1.34_B_20240621
- Kenik KG–S30KRD–P: versión del firmware 280D.46.1.0.5_B_20240909

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	500 mA
Consumo máximo de la corriente	620 mA
Peso	430 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor)	196 x 129 x 22 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.