ROP-400/EU

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE

El pulsador manual de incendios **ROP–400** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402**.

- cristal de plástico reutilizable
- llave **ROP–KEY–U** (se vende junto) que permite:
- pruebas
- reinicios

diodo LED para la señalización óptica
aislador bilateral de cortocircuitos
alimentado desde el bucle de control
caja de montaje **ROP–BT** o **ROP–BS** opcional
cubierta opcional contra la activación accidental **ROP–FLAP**



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	86 g
Humedad máxima	95%
Dimensiones	87 x 87 x 40 mm
Consumo de la corriente en estado de supervisión	170 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	450 µA
Tensión de alimentación	18...26 V DC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.