INT-SZ-GR

CIERRE DE CÓDIGO

La cerradura de código **INT–SZ–GR** es un dispositivo pequeño y compatible con las centrales de alarma de la serie **INTEGRA** y con la central **CA–64**. Permite realizar el control de acceso a los espacios o a las particiones que están separadas con puertas dotas de las cerraduras de control eléctrico. Además, puede controlar el acceso en otros dispositivos dotados de este tipo de cerraduras (puertas, rejas, cubiertas etc.).

La cerradura INT–SZ–GR dispone de la entrada al control del estado de puertas, contacto de sabotaje y tres diodos LED en color que informan del estado del paso y de la apertura de la puerta (la apertura adicionalmente se señalizará de forma acústica). Directamente desde el teclado, por medio de los botones dedicados, se podrán activar tres alarmas: PÁNICO, FUEGO y AUXILIO. La retroiluminación de los botones del teclado garantiza su uso cómodo incluso en los lugares de escasa iluminación.

La cerradura de código está disponible con la retroiluminación en dos colores: **INT–SZ–GR** (verde) e **INT–SZ–BL** (azul).

- LEDs que muestran el estado del paso
- alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
- señalización acústica de la puerta abierta dejada
- relé para el cerradero eléctrico, cierre o bloqueo electromagnético
- entrada en el control de estado de la puerta



DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión máxima conmutada por el relé	24 V
Corriente máxima conmutada por el relé	2 A
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	80 x 127 x 24 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	24 mA
Consumo máximo de la corriente	66 mA
Peso	110 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.