VERSA-LCDM-WRL

TECLADO INALÁMBRICO LCD PARA LAS CENTRALES VERSA

El teclado inalámbrico **VERSA–LCDM–WRL** permite el manejo y la programación de centrales de la serie **VERSA** por medio de los controladores **ACU–120**/**ACU–270**. Está destinado al trabajo dentro del sistema inalámbrico bidireccional **ABAX**.

Aunque **VERSA–LCDM–WRL** es un dispositivo inalámbrico, ofrece la plena funcionalidad conocida de los manipuladores cableados. Además, dispone también de un lector incorporado de tarjetas de proximidad, por medio de las cuales se puede: activar el modo de espera, desactivar el modo de espera, anular la alarma. La caja del teclado permite su instalación fácil y rápida en un lugar conveniente.



VERSA–LCDM–WRL es un dispositivo económico: tiene incorporada una pila individual para iluminar el display y el teclado. Tal solución hace que el trabajo de este manipulador pueda ser de hasta 3 años. Para reducir el consumo de la pila todavía más se puede desactivar el lector de tarjetas de proximidad (si el sistema de alarma no se maneja con ellas).

- cooperación con las centrales de las familias **VERSA** (**versión del software 1.04 o más reciente**)
- plena funcionalidad ofrecida por los manipuladores cableados LCD
- comunicación por radio bidireccional y codificada en la banda de 868 MHz
- alcance: hasta 500 m (en **ACU–120**/**ACU–270**) en espacio abierto
- lector incorporado de tarjetas de proximidad
- convertidor piezoeléctrico incorporado para la señalización acústica
- dos modos de trabajo: activo/inactivo
- opción de despertar
- configuración por medio de:
  - programa **DLOADX**
  - teclado en modo de servicio
- diplay LCD grande y legible
- visualización de textos conformes a la versión de idioma de la central de alarma
- diodos LEDs que informan sobre el estado de las zonas y del sistema
- iluminación del display y teclado (color blanco)
- contacto antisabotaje que reacciona ante la apertura de la caja y el desprendimiento de la pared
- caja que garantiza una instalación fácil y rápida
- alimentación: dos pilas CR123A 3 V

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	139 x 124 x 22 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Peso	280 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	hasta 500 m m
Pila	2 x CR123A 3V
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Consumo de corriente en modo de espera, pila BT1	5 µA
Consumo máximo de corriente, pila BT1	50 mA
Consumo de corriente en modo de espera, pila BT2	1 µA
Consumo máximo de corriente desde pila BT2 (lector de tarjetas desactivado)	45 mA
Consumo máximo de corriente desde pila BT2 (lector de tarjetas activado)	90 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.