VERSA-LCDR-WH

TECLADO LCD

El teclado VERSA–LCDR–WH está diseñado para controlar las centrales de alarma de la serie **VERSA** y **VERSA Plus**. Su pantalla de fácil lectura y unos botones grandes hacen que el control del sistema de alarma resulta cómodo incluso para los niños o para las personas mayores. Además, el lector de tarjetas de proximidad incorporado permite controlar el sistema sin tener que introducir siempre el código de acceso. Otra ventaja son los botones de función que permiten activar rápidamente determinado modo de armado o pedir auxilio.



- pantalla LCD grande de fácil lectura
- diodos LED para indicar el estado del sistema y de las particiones
- activación rápida del modo de armado por medio de los botones de función
- alarmas PÁNICO, FUEGO, AUXILIO activadas desde el teclado
- retroiluminación de pantalla y botones
- notificación acústica de determinados eventos del sistema
- notificación de pérdida de conexión con la central
- lector de tarjetas de proximidad de 125 kHz

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	139 x 124 x 22 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Consumo máximo de la corriente	65 mA
Peso	240 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Grado de protección según EN 50131	Grade 2

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.