

## MZ-1 / MZ-2 / MZ-3

### Module de bornes de jonction

mz\_fr 02/24

Le module de bornes permet de relier rapidement et facilement plusieurs fils. Il est conçu pour des installations électriques basse tension, y compris des systèmes d'alarme et d'interphone. Les modules sont disponibles en deux versions qui diffèrent de la taille des bornes. Leur taille est indiquée dans le nom du module par l'une des lettres : S – petit ou L – grand.

## 1. Caractéristiques

---

- Bornes à vis.
- Nombre de bornes : 6 (MZ-1) / 18 (MZ-2) / 38 (MZ-3).
- Bornes marquées de chiffres.
- Possibilité de connecter des bornes à l'aide des cavaliers (MZ-2 et MZ-3).
- Contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier.
- Sortie de sabotage (NC).

## 2. Installation

---



**Mettre le système hors tension avant d'effectuer tous raccordements électriques.**

Le module est destiné à être installé à l'intérieur des locaux.

1. Enlevez le couvercle du boîtier.
2. Retirez la carte électronique.
3. Faites des trous pour des fils dans l'embase du boîtier.
4. Faites passer les fils par des trous préparés.
5. Fixez l'embase du boîtier au mur à l'aide de vis (utilisez des chevilles conçues pour la surface de montage – différentes pour le mur en béton ou en brique, différentes pour les cloisons sèches, etc.), de la colle ou de la mousse de montage.
6. Vissez les fils aux bornes.
7. Dans les modules MZ-2 ou MZ-3 : si vous souhaitez que les bornes soient connectées, placez un cavalier sur les broches situées entre ces bornes. N'oubliez pas que le courant traversant le cavalier ne peut pas dépasser 500 mA.
8. Remettez le couvercle en place. L'embase est correctement fermée lorsque les bords du couvercle collent l'embase et que le contact d'autoprotection est fermé.

### 3. Spécifications techniques

---

Tension nominale .....	12...24 V DC/AC $\pm$ 10%
Courant de régime du cavalier .....	500 mA
Ouverture de la borne	MZ-1 S / MZ-2 S / MZ-3 S..... 1,5 x 2,5 mm
	MZ-1 L / MZ-2 L / MZ-3 L..... 2,5 x 2,5 mm
Masse	MZ-1 S ..... 42 g
	MZ-1 L ..... 46 g
	MZ-2 S ..... 86 g
	MZ-2 L ..... 98 g
	MZ-3 S ..... 151 g
	MZ-3 L ..... 178 g