# APSP-402

## DISPOSITIF DE GESTION À DISTANCE

Le dispositif de gestion est conçu pour la gestion à distance de la centrale d'alarme incendie adressable ACSP. La centrale ACSP–402 peut être connectée à un dispositif de gestion APSP–402. Il peut être installé à l'intérieur d'un site protégé à 1 000 mètres de la centrale.

- commande à distance de la centrale sur les niveaux 1 et 2 comme si l'on utilise le panneau avant de la centrale
- connexion à la centrale par le bus de communication RS–485
- voyant LED pour indiquer l'état de la centrale
- un écran LCD pour :

- afficher des informations sur l'alarme

- afficher des messages
- visualiser la liste de blocages, de tests ou de panne en cours
- visualiser l'historique des alarmes et d'autres événements

- transducteur piézoélectrique intégré pour la signalisation acoustique
- bloc d'alimentation à découpage APS–318 inclus
- boîtier avec un espace pour une batterie de 12 V / 7 Ah
- commutation automatique sur l'alimentation de secours (batterie) en cas de panne de l'alimentation principale



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Temperatures de fonctionnement** | -5...+40 °C |
| **Tension d'alimentation** | 230 V AC, 50-60 Hz |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Dimensions** | 324 x 382 x 108 mm |
| **Consommation max. de courant 230 V** | 250 mA |
| **Températures de transit** | -25....+55 °C |
| **Durée de fonctionnement de l'alimentation de secours** | 72 h |
| **Résistance maximale interne de la batterie (avec câbles et bornes dans le circuit)** | 1,1±10% Ω Ω |
| **Consommation de courant de la batterie lors de la détection** | 65 mA |
| **Consommation de courant de la batterie lors de l'alarme** | 75 mA |
| **Consommation de courant depuis le bloc d'alimentation intégré lors de la détection** | 60 mA |
| **Consommation de courant depuis le bloc d'alimentation intégré lors de l'alarme** | 70 mA |
| **Étanchéité du boîtier** | IP30 |
| **Alimentation de secours: pile acide interne** | 12 V / 17 Ah |
| **Courant max. de charge de la batterie** | 1,4 A |
| **Protection contre les surintensités de l'alimentation secteur (fusible temporisé )** | 3,15 A |
| **Paramètres de courant du bloc d'alimentation intégré (selon EN54-4) - Imax a** | 1,6 A |
| **Paramètres de courant du bloc d'alimentation intégré (selon EN54-4) - Imax b** | 1,6 A |
| **Masse sans batterie** | 2625 g |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.