MPB-300

BOUTON PANIQUE SANS FIL

MPB–300 est un bouton panique sans fil utilisé pour déclencher une alarme panique ou appeler à l'aide. Il peut également être utilisé pour commander divers appareils (p. ex. appareils d'automatisation ou de contrôle d'accès).

- sélection du mode de fonctionnement au démarrage :
  - détecteur
  - télécommande
- transmissions radio cryptées dans la bande de fréquence de 433 MHz
- contrôle de l'état de la pile
- voyant LED pour la signalisation en mode de configuration et de test du bouton
- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier et l'arrachement du support

MPB–300 est pris en charge par :

- centrales d'alarme **PERFECTA** (équipées du module **PERFECTA–RF** ou des modèles **WRL**)
- contrôleurs **VERSA–MCU** et **MTX–300**
- module d'alarme **MICRA** (version du logiciel 2.02 ou ultérieure)
- contrôleurs radio **RK–1K**/**RK–2K**/**RK–4K**/**RK–4K SMA** (en mode de télécommande uniquement)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée de vie de la pile	2
Temperatures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Consommation max. de courant	11 mA
Poids	73 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pile	CR14250 3V
Consommation de courant en veille	12 µA
Dimensions	ø97 x 29 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour PERFECTA	jusqu'à 600 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	jusqu'à 500 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour MRU-300	jusqu'à 300 m

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.