# INT-KLFR-W

## CLAVIER DU SYSTÈME D'ALARME INTEGRA

Le clavier **INT–KLFR** est conçu pour les utilisateurs qui préfèrent une interface traditionnelle pour faire fonctionner le système d'alarme, mais qui attendent également des solutions esthétiques attrayantes. De plus, le lecteur de carte de proximité intégré vous permet la gestion du système sans avoir besoin de mémoriser les mots de passe.

- touches et écrans rétroéclairés
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et MÉDICALE (AUX) déclenchées avec des touches
- signalisation acoustique d'événements système sélectionnés
- 2 zones programmables (avec prise en charge de la configuration 3EOL)
- connecteur RS–232 pour fonctionner avec le programme **GUARDX**
- lecteur de carte de proximité intégré pour la gestion du système




## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation (±15%)** | 12 V DC |
| **Dimensions du boîtier** | 145 x 143 x 25 mm |
| **Temperatures de fonctionnement** | 93±3% |
| **Consommation de courant en veille** | 60 mA |
| **Consommation max. de courant** | 110 mA |
| **Poids** | 346 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Classe environnementale selon EN50130-5** | II |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.