

INT-TSG-W

CLAVIER AVEC ÉCRAN TACTILE

Le clavier **INT-TSG** est une solution idéale pour les utilisateurs des systèmes d'alarme intelligents cherchant le confort d'utilisation quotidienne connu pour les Smartphones et tablettes modernes. L'alliance d'une petite taille du clavier **INT-TSG** et de son design attrayant s'intègre parfaitement à chaque arrangement de l'intérieur aussi bien moderne que celui décoré de façon traditionnelle. Son atout important est une petite épaisseur du boîtier, grâce à quoi, le clavier paraît se fondre dans le mur sur lequel il est installé.

L'aspect attrayant n'est toutefois pas son avantage unique. L'écran en couleur d'une diagonale de 4,3" a permis de concevoir un tout nouveau moyen de la gestion quotidienne des centrales **INTEGRA**. Le panneau tactile couvrant l'écran d'accueil, fabriqué en technologie capacitive, permet la commande aisée du système à l'aide d'un doigt. De grands pictogrammes lisibles facilitent l'exploitation des fonctionnalités offertes par le système.

Outre les commandes principales servant à armer ou désarmer le système, **INT-TSG** permet en une seule commande d'activer les séquences de commandes même très complexes grâce aux fonctions MACRO. C'est une solution idéale pour utiliser les fonctionnalités de la maison intelligente disponibles dans les centrales **INTEGRA**. Par exemple, l'activation de « séance de cinéma » fait descendre les volets roulants, déployer l'écran du vidéoprojecteur et s'allumer la lumière délicate et douce.

Le clavier **INT-TSG** offre aussi un accès rapide et facile aux informations sur l'état actuel du système. Grâce à la possibilité de définir les informations affichées en mode de l'écran d'état, il n'y qu'à jeter un coup d'œil pour voir si le système est armé, si l'éclairage à l'extérieur est activé ou, par exemple, si l'arrosage du jardin est mis en marche. En ce mode, le clavier peut également faire marcher le diaporama des photos.



Caractéristiques :

- écran tactile capacitif répondant au toucher léger
- interface graphique utilisateur avec icônes en couleur
- fonctions MACRO facilitant la commande d'éléments de domotique
- voyants LED indiquant l'état actuel du système
- écran d'état adaptable aux besoins de l'utilisateur
- 2 zones (gérées uniquement par les centrales INTEGRA et INTEGRA Plus)
- possibilité d'activer des alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE
- coopération avec les centrales de la famille **VERSA** (VERSA Firmware v1.04 ou plus récent **INT-TSG Firmware v1.03** ou plus récent)
- option Réveiller
- option cadre photo
- volume réglable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation ($\pm 15\%$)	12 V DC
Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Consommation de courant en veille	250 mA
Consommation max. de courant	265 mA
Poids	165 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Cartes mémoires gérées	microSD, micro SDHC
Dimensions du boîtier (largeur x hauteur x épaisseur)	120 x 92 x 14 mm



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.