ROP-400/EU

DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE

Le déclencheur **ROP–400** est utilisé pour déclencher manuellement une alarme lorsqu'un incendie est découvert. Il est conçu pour fonctionner sur la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie adressable **ACSP–402**.

- vitre en plastique réutilisable
- clé **ROP–KEY–U** (incluse) permettant :

- les tests
- la réinitialisation

- voyant LED pour la signalisation optique
- isolateur de court–circuit double face
- alimentation par la ligne de détection
- boîte de montage **ROP–BT** ou **ROP–BS** en option
- couvercle de protection contre l'activation involontaire **ROP–FLAP** en option



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	86 g
Humidité maximum	95%
Dimensions	87 x 87 x 40 mm
Consommation de courant lors de la détection	170 µA
Consommation de courant lors de l'alarme	450 µA
Tension d'alimentation	18...26 V DC

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.