# RE-2K

## CONTRÔLEUR RADIO DEUX CANAUX

RE–1K est un contrôleur radio à deux canaux pour les télécommandes SATEL de 433 MHz. Le dispositif permet de commander à distance les appareils connectés à ses sorties relais, p. ex. le portail, la porte de garage, l'éclairage, ainsi que la centrale d'alarme.

La transmission de données entre la télécommande et le contrôleur est réalisée à l'aide de la technologie de code tournant KEELOQ. Ce cryptage offre un haut degré de sécurité ainsi qu'une résistance aux signaux de commande accidentels, empêchant de copier le signal de la télécommande et de l'utiliser par des personnes non autorisées.

L'appareil est équipé d'un contact d'autoprotection qui répond à l'ouverture du boîtier et offre aussi des fonctions de signalisation de la pile faible de la télécommande.

RE–2K est disponible dans un kit comprenant deux télécommandes à quatre canaux. Le contrôleur peut gérer jusqu'à 16 télécommandes.



- 2 canaux indépendants programmables
- gère jusqu'à 16 télécommandes
- portée jusqu'à 200 m en espace ouvert
- signalisation du niveau de pile faible
- compatible avec :
  - **MPT–300**
  - **P–2**
  - **P–4**
  - **T–1**
  - **T–2**
  - **T–4**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Temperatures de fonctionnement** | -10...+55 °C |
| **Tension d'alimentation** | 9...16 V DC |
| **Consommation de courant en veille** | 16 mA |
| **Consommation max. de courant** | 60 mA |
| **Poids** | 76 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Bande de fréquence de fonctionnement** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Dimensions** | 118 x 72 x 24 mm |
| **Sortie relais** | 2 A / 24 V DC |
| **Sortie SS** | 500 mA / 12 V DC |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.