MMD-300

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE SANS FIL

Le détecteur magnétique d'ouverture de portes et de fenêtres constitue « la première ligne de protection ». Grâce à **MMD–300**, le système d'alarme réagit à la tentative de l'intrusion avant que l'intrus pénètre l'intérieur protégé.

- compatible avec les centrales **PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL, PERFECTA 32–WRL LTE, PERFECTA–IP 32–WRL, PERFECTA–T 32–WRL** et **PERFECTA 64 M** (équipée du module **PEFRECTA–RF**), le module **MICRA** ainsi qu'avec les contrôleurs du système sans fil **VERSA–MCU** et **MTX–300**
- signaux radio du détecteur pouvant être retransmis par **MRU–300**
- deux interrupteurs à lames souples facilitant le choix du lieu d'installation
- entrée pour raccorder un capteur extérieur permettant la protection de deux points (p. ex. deux battants d'une fenêtre) par un dispositif
- système de gestion d'énergie assurant un fonctionnement de plusieurs années grâce à la pile au lithium CR123A sans avoir besoin de la remplacer
- détection du sabotage – ouverture du boîtier, arrachement du support
- couleur du boitier : blanc



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de la zone supplémentaire	312 ms
Classe environnementale	II
Dimensions du boîtier	24 x 110 x 27 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	80 µA
Consommation max. de courant	27 mA
Poids	64 g
Humidité maximum	93 ±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pile	CR123A 3V
Durée de vie de la pile (en mode économie d'énergie)	environ 3 ans

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.