INT-IT-2

LECTEUR DE CARTES DE PROXIMITÉ POUR ARMER/DÉSARMER

Le module INT–IT–2 est un lecteur de carte et de porte–clés de proximité utilisé pour commander des partitions dans les systèmes d'alarme basés sur les centrales d'alarme de séries INTEGRA et VERSA. L'utilisation de ce module permet d'activer / désactiver les zones assignées sans avoir besoin de se rappeler et d'entrer le code : pour commander l'armement, il faut approcher le transpondeur passif (p. ex. la carte de proximité) du module. Cette opération est confirmée visuellement (par les voyants LED) aussi bien que de façon acoustique.

Le lecteur est adapté au fonctionnement avec les transpondeurs selon les normes : UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Il peut être placé dans les boitiers BTicino (Magic Int Living, Living Light) et Gewiss (PLAYBUS, SYS).



- armement/désarmement à l'aide de cartes de proximité
- sélection de partitions pour armer/désarmer
- 3 modes d'armement
- 3 LED indiquant l'opération effectuée et l'état du système
- confirmation sonore
- compatible aux systèmes BTicino (Magic, Living Int, Living Light) i Gewiss (PlayBus, SYS)
- fonctionne aussi avec la centrale VERSA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Claviers avec zones supplémentaires	29
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions de la carte electronique	22 x 47 x 50 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation max. de courant	90 mA
Poids	26 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	54 x 19 x 47 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Cartes standard gérées	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.