# MMD-302

## DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE AVEC ENTRÉE DE VOLET ROULANT SANS FIL

Le détecteur magnétique d'ouverture de portes et de fenêtres sans fil constitue « la première ligne de protection ». Équipé d'une entrée de volet roulant, il signale la tentative de l'ouverture des volets roulants anti–intrusion grâce aux capteurs spécifiques. Le détecteur **MMD–302** permet au système d'alarme de réagir à l'intrusion avant que l'intrus pénètre l'intérieur protégé.



- compatible avec les centrales **PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL, PERFECTA 32–WRL LTE, PERFECTA–IP 32–WRL, PERFECTA–T 32–WRL** et **PERFECTA 64 M** (équipée du module **PEFRECTA–RF)**, le module **MICRA** ainsi qu'avec les contrôleurs du système sans fil **VERSA–MCU** et **MTX–300**
- signaux radio du détecteur pouvant être retransmis par **MRU–300**
- deux interrupteurs à lames souples facilitant le choix du lieu d'installation
- entrée pour raccorder un capteur extérieur filaire de volet roulant
- système de gestion d'énergie assurant un fonctionnement de plusieurs années grâce à la pile au lithium CR123A sans avoir besoin de la remplacer
- détection du sabotage – ouverture du boîtier, arrachement du support

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions du boîtier** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10 °C...+55 °C |
| **Consommation max. de courant** | 27 mA |
| **Poids** | 64 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Bande de fréquence de fonctionnement** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Pile** | CR123A 3V |
| **Consommation de courant en veille** | 80 µA |
| **Durée de vie de la pile (en mode économie d'énergie)** | environ 3 ansa |
| **Classe environnementale selon EN50130-5** | II |
| **Sensibilité de l'entrée supplémentaire NF** | 312 ms |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.