# RK-4K

## ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΉΤΩΝ 4 ΚΑΝΑΛΙΏΝ

Ο ελεγκτής **RK–4K** επιτρέπει τον έλεγχο μιας συσκευής συνδεδεμένης με τις εξόδους ρελέ με τη χρήση τηλεχειριστηρίων. Ο ελεγκτής σας επιτρέπει να τηλεχειρίζεστε ηλεκτρικές συσκευές, όπως μπάρες στάθμευσης, γκαραζόπορτες, ηλεκτρικά ρολά, κλπ. Ο ελεγκτής διαθέτει επίσης εισόδους και εξόδους σχεδιασμένες να λειτουργούν με τον πίνακα ελέγχου του συναγερμού, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του για τηλεχειρισμό του συστήματος συναγερμού.



- 4 έξοδοι ρελέ (κανάλια)
- μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων τηλεχειριστηρίων: 1024
- προαιρετική διαμόρφωση με τη χρήση ενός υπολογιστή με εγκατεστημένο το πρόγραμμα **RK Soft**
- 2 έξοδοι τύπου OC
  - ένδειξη χαμηλής μπαταρίας τηλεχειριστηρίου
  - ένδειξη όπλισης / αφόπλισης συστήματος συναγερμού / άρσης συναγερμού
- 2 είσοδοι για επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος συναγερμού
  - πληροφορίες κατάστασης όπλισης
  - πληροφορίες συναγερμού
- θύρα RS 232 (TTL) για σύνδεση με έναν υπολογιστή
- ένδειξη LED
- διέγερση διακόπτη παραβίασης με άνοιγμα του περιβλήματος
- προαιρετικό τροφοδοτικό DC ή AC
- περιλαμβάνονται δύο τηλεχειριστήρια **T–4** στο σετ

## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας** | -10°C...+55°C |
| **Βάρος** | 90 g |
| **Μέγιστη υγρασία** | 93 ± 3 % |
| **Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Διαστάσεις** | 118 x 72 x 24 mm |
| **Τάση τροφοδοσίας (±10%) [V AC]** | 24 V AC |
| **Έξοδος ρελέ** | 1 A / 24 V DC/AC |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.