# VERSA-LCDM-WRL

## ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ VERSA

Το ασύρματο πληκτρολόγιο **VERSA–LCDM–WRL** επιτρέπει τον χειρισμό και τον προγραμματισμό των πινάκων ελέγχου της σειράς **VERSA** μέσω των ελεγκτών **ACU–120**/**ACU–270**. Προορίζεται για λειτουργία στο πλαίσιο του αμφίδρομου ασύρματου συστήματος **ABAX**.

Παρά το γεγονός ότι ο **VERSA–LCDM–WRL** είναι μια ασύρματη συσκευή, παρέχει πλήρη λειτουργικότητα γνωστή από τα ενσύρματα πληκτρολόγια. Επιπλέον έχει επίσης έναν ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών εγγύτητας με τον οποία υπάρχει δυνατότητα: να ενεργοποιήσετε την πλήρη ετοιμότητα, να απενεργοποιήσετε την ετοιμότητα καθώς και να διαγράψετε το συναγερμό. Το περίβλημα του εκμεταλλευτή επιτρέπει να το συναρμολογήσετε απλά και γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο.

Η **VERSA–LCDM–WRL** είναι μια οικονομική συσκευή: περιέχει ενσωματωμένη ξεχωριστά μία μπαταρία φωτισμού της οθόνης και του πληκτρολογίου. Χάρη σε αυτήν τη λύση ο χρόνος ζωής του πληκτρολογίου μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 3 χρόνια Με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον αναγνώστη των καρτών εγγύτητας (αν το σύστημα συναγερμού δεν χρειάζεται τις κάρτες για το χειρισμό του).

- Συνεργασία με τους πίνακες ελέγχου των οικογενειών προϊόντων **VERSA** (**έκδοση λογισμικού 1.04 ή νεότερη**)
- Πλήρης λειτουργικότητα που παρέχεται από το ασύρματο πληκτρολόγιο LCD
- αμφίδρομη ραδιοφωνική επικοινωνία, κωδικοποιημένη, στο φάσμα συχνότητας 868 MHz
- εμβέλεια: έως 500 m (z **ACU–120**/**ACU–270**) σε εξωτερικό χώρο
- ενσωματωμένος αναγνώστης των καρτών εγγύτητας
- ενσωματωμένος πιεζοηλεκτρικός μορφοτροπέας για ακουστική σηματοδότηση
- δύο τρόποι λειτουργίας: ενεργός/ανενεργός
- επιλογή ξυπνήματος λειτουργίας
- διάρθρωση μέσω:
  - του προγράμματος **DLOADX**
  - πληκτρολογίου στον τρόπο λειτουργίας σέρβις
- μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
- προβολή επιγραφών συμβατή με τη γλωσσική εκδοχή του πίνακα ελέγχου συναγερμού
- δίοδοι LED που ενημερώνουν για την κατάσταση των ζωνών και του συστήματος
- φωτισμός της οθόνης και των πλήκτρων (λευκό χρώμα)
- ανίχνευση παραβίασης του ανοίγματος της θήκης όταν το περίβλημα ανοίγει ή αφαιρείται από τον τοίχο
- περίβλημα που εξασφαλίζει τη γρήγορη και απλή συναρμολόγηση,
- τροφοδοσία: δύο μπαταρίες CR123A 3 V

## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Διαστάσεις κουτιού** | 139 x 124 x 22 mm |
| **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας** | -10 °C...+55 °C |
| **Βάρος** | 280 g |
| **Μέγιστη υγρασία** | 93±3% |
| **Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)** | ως και 500 μ. σε ανοικτό χώρο m |
| **Μπαταρία** | 2 x CR123A 3V |
| **Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5** | II |
| **Ρεύμα standby, μπαταρία BT1** | 5 μA |
| **Μέγιστο ρεύμα, μπαταρία BT1** | 50 mA |
| **Ρεύμα standby, μπαταρία BT2** | 1 μA |
| **Μέγιστο ρεύμα, μπαταρία BT2 (καρταναγνώστη απενεργοποιημένος)** | 45 mA |
| **Μέγιστο ρεύμα, μπαταρία BT2 (καρταναγνώστη ενεργοποιημένος)** | 90 mA |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.