VERSA-LCDM-WRL

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ LCD ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΊΝΑΚΕΣ ΕΛΈΓΧΟΥ VERSA

Το ασύρματο πληκτρολόγιο **VERSA–LCDM–WRL** επιτρέπει τον χειρισμό και τον προγραμματισμό των πινάκων ελέγχου της σειράς **VERSA** μέσω των ελεγκτών **ACU–120**/**ACU–270**. Προορίζεται για λειτουργία στο πλαίσιο του αμφίδρομου ασύρματου συστήματος **ABAX**.



Παρά το γεγονός ότι ο **VERSA–LCDM–WRL** είναι μια ασύρματη συσκευή, παρέχει πλήρη λειτουργικότητα γνωστή από τα ενσύρματα πληκτρολόγια. Επιπλέον έχει επίσης έναν ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών εγγύτητας με τον οποία υπάρχει δυνατότητα: να ενεργοποιήσετε την πλήρη ετοιμότητα, να απενεργοποιήσετε την ετοιμότητα καθώς και να διαγράψετε το συναγερμό. Το περίβλημα του εκμεταλλευτή επιτρέπει να το συναρμολογήσετε απλά και γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο.

Η **VERSA–LCDM–WRL** είναι μια οικονομική συσκευή: περιέχει ενσωματωμένη ξεχωριστά μία μπαταρία φωτισμού της οθόνης και του πληκτρολογίου. Χάρη σε αυτήν τη λύση ο χρόνος ζωής του πληκτρολογίου μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 3 χρόνια Με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τον αναγνώστη των καρτών εγγύτητας (αν το σύστημα συναγερμού δεν χρειάζεται τις κάρτες για το χειρισμό του).

- Συνεργασία με τους πίνακες ελέγχου των οικογενειών προϊόντων **VERSA** (**έκδοση λογισμικού 1.04 ή νεότερη**)
- Πλήρης λειτουργικότητα που παρέχεται από το ασύρματο πληκτρολόγιο LCD
- αμφίδρομη ραδιοφωνική επικοινωνία, κωδικοποιημένη, στο φάσμα συχνότητας 868 MHz
- εμβέλεια: έως 500 m (z **ACU–120**/**ACU–270**) σε εξωτερικό χώρο
- ενσωματωμένος αναγνώστης των καρτών εγγύτητας
- ενσωματωμένος πιεζοηλεκτρικός μορφοτροπέας για ακουστική σηματοδότηση
- δύο τρόποι λειτουργίας: ενεργός/ανενεργός
- επιλογή ξυπνήματος λειτουργίας
- διάρθρωση μέσω:
  - του προγράμματος **DLOADX**
  - πληκτρολογίου στον τρόπο λειτουργίας σέρβις
- μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
- προβολή επιγραφών συμβατή με τη γλωσσική εκδοχή του πίνακα ελέγχου συναγερμού
- δίοδοι LED που ενημερώνουν για την κατάσταση των ζωνών και του συστήματος
- φωτισμός της οθόνης και των πλήκτρων (λευκό χρώμα)
- ανίχνευση παραβίασης του ανοίγματος της θήκης όταν το περίβλημα ανοίγει ή αφαιρείται από τον τοίχο
- περίβλημα που εξασφαλίζει τη γρήγορη και απλή συναρμολόγηση,
- τροφοδοσία: δύο μπαταρίες CR123A 3 V

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	139 x 124 x 22 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Βάρος	280 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	ως και 500 μ. σε ανοικτό χώρο m
Μπαταρία	2 x CR123A 3V
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Ρεύμα standby, μπαταρία BT1	5 μA
Μέγιστο ρεύμα, μπαταρία BT1	50 mA
Ρεύμα standby, μπαταρία BT2	1 μA
Μέγιστο ρεύμα, μπαταρία BT2 (καρταναγνώστη απενεργοποιημένος)	45 mA
Μέγιστο ρεύμα, μπαταρία BT2 (καρταναγνώστη ενεργοποιημένος)	90 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.