# PRF-LCD-WRL

## LCD KEZELŐ PERFECTA VEZÉRLŐPANELEKHEZ

A PRF–LCD–WRL vezetéknélküli kezelő a **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL** és **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelek mindennapos működtetésére szolgál. A vezérlőpanelekkel történő kétirányú kódolt kommunikáció 433 MHz frekvencián működik. Az eszköz teljesíti az EN 50131 Grade 2 követelményeit. Nagy gombok, LCD kezelők és a rendszer állapotát jelző LED–ek az összes felhasználó számára egyszerűvé és könnyen érthetővé teszik a rendszer kezelését. A számozott gombokon túl a kezelő, további a kiválasztott élesítési módok (nappali, éjszakai, teljes) és három gyorsriasztás: pánik, tűz és kiegészítő – gyors aktiválására szolgáló gombbal is rendelkezik. A PRF–LCD–WRL esztétikus és kellemes megjelenése tökéletesen illeszkedik a védett létesítmény belsőjéhez.




- Kompatibilis a **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelekkel
- Kétirányú kódolt 433 MHz rádiókommunikáció
- Nagyméretű és érthető LCD kijelző
- Rendszer és partíciók állapotát jelző LED–ek
- Kiválasztott élesítési mód gyors aktiválására szolgáló gombok
- PÁNIK, TŰZ, KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása a kezelőről
- Billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- Kiválasztott rendszeresemények jelzése hanggal
- Tápfeszültség: két 3 V CR123A lítium telep

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Ház méretei** | 139 x 124 x 22 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10 °C...+55 °C |
| **Tömeg** | 280 g |
| **Maximális nedvesség** | 93±3% |
| **A munka frekvencia terjedelme** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)** | legfeljebb 200 m m |
| **Az elem** | 2 x CR123A 3V |
| **EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály** | II |
| **Maximális áramfogyasztás, BT1 akkumulátor** | 55 mA |
| **BT1 telep készenléti áramfogyasztás** | 4 µA |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.