MRU-300

RÁDIÓS JELISMÉTLŐ

Az **MRU–300** radiós jelismétlő a **MICRA** vezetéknélküli eszközök átvitelének vételére és ismételt továbbítására szolgál. **PERFECTA** vezérlőpanelekkel (WRL modellek), **VERSA–MCU** vezérlő, **MTX–300** vezérlő, **MICRA** riasztásmodullal (2.02 vagy újabb firmware változat) használható.

- **MICRA** vezetéknélküli eszközök használatának támogatása:
  - **MFD–300**, **MGD–300**, **MMD–300**, **MMD–302**, **MPD–300**, **MPD–310**, **MPD–310 Pet**, **MSD–300**, **MSD–350**, **MXD–300**, **MXD–300 BR** érzékelők
  - **MPT–350** távvezérlők
  - **MKP–300** vezetéknélküli kezelők
- kódolt rádiós kommunikáció 433 MHz frekvenciasávon
- jelismétlő állapotát jelző LED–ek
- ház kinyitásával szembeni szabotázsvédelem
- 230 V AC tápfeszültség
- beépített kapcsolóüzemű tápegység
- tápfeszültség bemenet rövidzárvédelem
- tartalék akkumulátor
- akkumulátortöltő áramkör
- akkumulátor állapot felügyelet és mélykütés elleni védelem



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	126 x 158 x 32 mm
Nyomtatott áramköri lemez méretei	87 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tápfeszültség (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Áramfelvétel készenléti állapotban	8 mA
Maximális áramfelvétel	15 mA
Tömeg	266 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Lítium-ion akkumulátor	3,7 V / 1800 mAh
Rádiós kommunikációs távolság (nyílt területen) PERFECTA-val	legfeljebb 500 m
Rádiós kommunikációs távolság (nyílt terepen) MICRA / VERSA-MCU / MTX-300-zal	legfeljebb 450 m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.