MXD-300 BR

VEZETÉKNÉLKÜLI UNIVERZÁLIS ÉRZÉKELŐ

Az MXD–300 BR érzékelő MICRA vezetéknélküli rendszerekben történő alkalmazásra készült. Univerziális érzékelőként képes mágneses kontaktusként, redőnyérzékelőbemenettel rendelkező mágneses nyitásérzékelőként, rezgésérzékelőként, mágneses kontaktussal rendelekező rezgésérzékelőként vagy vízkiömlés érzékelőként működni.



Használatát a **PERFECTA** (WRL modellek) vezérlőpanelek, **VERSA–MCU** vezérlő, **MTX–300** vezérlő, **MICRA** riasztómodul (2.02 vagy újabb fw. változat). Érzékelő rádiójeleinek továbbítása MRU–300 rádiós jelimétlőn keresztül is történhet.

Kétféle: fehér (**MXD–300**) vagy barna (**MXD–300 BR**) színváltozatban érhető el.

- érzékelő működési mód kiválasztása rövidzárakkal
- működési módok:
  - mágneses kontaktus / mágneses kontaktus redőnyérzékelő bemenettel
    - ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelése
    - NC típusú vezetékes érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
    - redőnyérzékelővel rendelkező vezetékes érzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet (mágneses érzékelővel is rendelkező redőnyérzékelő bemenet)
  - rezgés / rezgés és mágneses érzékelő
    - ajtók, ablakok erőszakos kinyitását kísérő ütések és rezgések érzékelése
    - ajtók, ablakok, stb. kinyitásának érzékelése (rezgés és mágneses érzékelő)
  - vízkiömlés érzékelő
    - vízvezetékekkel rendelkező helységek vízzel történő elárasztásának érzékelése
    - külső **FPX–1** (fehér), **FPX–1 BR** (barna) or **FPX–1 DG** (sötétszürke) vízkiömlésérzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet – szond nem tartozék
- kódolt, 433 MHz frekvenciasávú rádióátvitel
- telepállapot felügyelet
- jelző LED
- ház kinyitásával és felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelem
- 2 tartozék mágnes (felületi és süllyesztett szereléshez)

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	legfeljebb 2
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Maximális áramfelvétel	22 mA
Tömeg	77 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az érzékelő burkolatának méretei	26 x 112 x 29 mm
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3
EN50131-2-6 szerinti biztosítási fokozat	Grade 2
Rádiós kommunikációs távolság (nyílt területen) PERFECTA-val	legfeljebb 600 m
Rádiós kommunikációs távolság (nyílt terepen) MICRA / VERSA-MCU / MTX-300-zal	legfeljebb 500 m
Mágnesház méretek - felületi szerelés	26 x 13 x 19 mm
Mágnesház méretek - süllyesztett szerelés	26 x 13 x 3,5 mm
Süllyesztett szerelésű mágnesház méretek	ø10 x 28 mm
Ütésérzékelési érzékenységi tartomány (felszerelési felület típusától függő)	legfeljebb 3 m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.