ARD-100

VEZETÉKNÉLKÜLI ELMOZDULÁS–ÉRZÉKELŐ

Az ARD–100 elmozdulás–érzékelő a kétirányú vezetéknélküli ABAX rendszer részeként történő alkalmazásra szolgál. Az eszköz személyes értékek védelmére szolgál, mely a kezdeti regisztrált pozícióhoz képest bekövetkező változások vizsgálata révén. A beépített gyorsulásmérő a gyorsulástés a gravitációt elemzi. Bármilyen elmozdulás sértésként kerül elismerésre és riasztást vált ki. Az eszköz működési paramétereinek távoli beállítása a DLOADX program segítségével hajtható végre. Az érzékelő telepállapot–felügyeleti és a kinyitás, illetve felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelemmel rendelkezik. Kompatibilis az **INTEGRA 128–WRL** vezérlőpanellel, az **ACU–120**, **ACU–270** és a régebbi **ACU–100**, **ACU–250** vezérlőkkel, valamint az **ARU–100** rádiós jelismétlővel.

- értékes tárgyak egyedi védelme
- tárgyak 3 tengelyű térben történő elmozdulásának érzékelése
- távoli beállítás
- szabotázsvédelem



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Üzemi frenvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Tömeg	48 g
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m m
Az elem	CR123A 3V

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.