INT-RX-S

433 MHZ TÁVVEZÉRLŐ VEVŐ BŐVÍTŐMODUL

A 433 MHz–s távvezérlő vevő lehetővé teszi a riasztórendszer távvezérlő használatával történő működtetését. Az otthoni riasztórendszer működtetését az autóriasztó kezeléséhez hasonlóan egyszerűvé teszi.

- lehetővé teszi az **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA–IP 32** és **PERFECTA–T 32** riasztóközpontok és **ACCO NET** beléptetésvezérlő rendszer 433 MHz távvezérlővel történő működtetését
- teljes távvezérlő felhasználó azonosítás
- távvezérlőgombok funkcióinak rugalmas kijelölése
- kompatibilis a **P–2**, **P–4**, **T–1**, **T–2**, **T–4**, , **MPT–300**, **MPT–350** és **MPB–300** távvezérlőkkel
- kisméretű, a megfelelő helyre történő felszerlést megkönnyítő ház



MŰSZAKI ADATOK

Támogatott távvezérlők száma	248
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	24 mA
Maximális áramfelvétel	29 mA
Tömeg	30 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az irányított távirányítók	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
A távirányítók munka frekvenciájának terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.