MMD-302

VEZETÉK NÉLKÜLI MÁGNESES AJTÓ– ÉS ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELŐ MICRA RENDSZERHEZ

Az MMD–302 mágneses ajtó– és ablaknyitás érzékelő a kerületi védelem része. Az eszköz redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenete lehetővé teszi a megfelelő érzékelővel felszerelt külső redőnyök erőszakos kinyitásának érzékelését is. Az MMD–302 biztosítja a behatolásnak, még a védett területre történő belépést megelőző, biztonsági rendszer általi érzékelését.

- alkalmazás **MICRA** riasztómodullal, **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelekkel, valamint **VERSA–MCU** éa **MTX–300** vezetéknélküli vezérlőkkel
- külső redőnyérzékelő csatlakoztatására szolgáló bemenet
- CR123A telep számára hosszú élettartamot biztosító telepkezelés
- fedél kinyitás és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	64 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	80 µA
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékossági munkamód)	körülbelül 3 éva
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Kiegészítő NC bemenet érzékenysége	312 ms

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.