INT-E

ZÓNABŐVÍTŐ MODUL

A modul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA–T** riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Ez a modul a CA–64 E/CA–64 EPS modult váltja. Az **INT–E** a rendszer 8 vezetékes zónával történő bővítését, valamint redőny– és rezgésérzekelők közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete megkönnyítit a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 zónával történő bővítése
- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC és 3EOL (INTEGRA Plus vezérlőközpont) kialakítás támogatása
- programozható EOL ellenállás érték (INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus riasztóközpont)
- rezgés– és redőnyérzékelők támogatása
- **RS–485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	80 mA
Tömeg	47 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	80 x 57 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
+12V kimenet megterheltsége	2,5 A / 12 V DC
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül)	Grade 3
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel)	Grade 2

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.