K-1 2E

RILEVATORE MAGNETICO

I rilevatori magnetici appartengono ai dispositivi di protezione perimetrale. Sono utilizzati per proteggere porte, finestre, ecc., attivando l'allarme quando sono aperti. Il rilevatore K–1 è progettato per il montaggio su superficie fissandolo con viti, ad es. alla cornice della finestra o al telaio della porta. K–1 è costituito da due parti stagne: il sensore magnetico dell'interruttore a lamella e il magnete. Spostando una parte dalle altre s'interrompe il circuito del sensore, che viene indicato come una violazione.



K–1 è progettato per funzionare con qualsiasi centrale di allarme dotata d'ingressi NC e per essere utilizzato nel sistema di automazione come elemento di controllo.

Il rilevatore K–1 è disponibile in due versioni di colore: bianco (**K–1**) e bronzo (**K–1 BR**).

- montaggio a parete
- resistenze di bilanciamento 1,1 kOhm, 2EOL/NC
- corpo sigillato

SCHEDA TECNICA

Tensione di commutazione massima del contatto reed	20 V DC
Massima corrente commutabile	20 mA
Peso	10 g
Aspettativa di vita (20V, 20mA)	360 000
Materiale dei contatti	Ru (Ruten)
Distanza di lavoro	18 mm
Distanza di apertura	28 mm

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.