APS-412

ALIMENTATORE 12V DC 3A+1A

L'alimentatore switching è progettato per alimentare dispositivi a 12 V. È dotato di un connettore dedicato per l'utilizzo con i dispositivi SATEL. Il suo design consente di installarlo facilmente nell'alloggiamento offerto SATEL o sulla guida DIN.

- conforme ai requisiti della norma **EN 50131–6 Grado 2**
- alimentatore switching ad alta efficienza 12 V DC, che non richiede trasformatore di rete
- corrente di uscita totale 4 A: 3 A (uscita) + 1 A (ricarica)
- protezione da cortocircuito e sovraccarico
- progettato per l'uso con batterie sigillate piombo–acido
- corrente di carica della batteria selezionabile (0,5 A / 1 A)
- protezione da scarica profonda della batteria
- 3 uscite OC per segnalazione guasti
- indicazione ottica di rete, batteria, sovraccarico
- segnalazione acustica di problemi
- connettore speciale da utilizzare con i dispositivi SATEL: **INT–E**, **INT–O**, **INT–PP**, **INT–ADR**, **INT–ORS**, **INT–IORS**, **ACCO–NT**, **ACX–220**
- progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm e in custodie **OPU–3 P, OPU–4 P, OPU–4 PW** e **OMI–5**



SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Dimensioni del box	77 x 122 x 59 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione di alimentazione	230 V AC
Peso	306 g
Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%)	11,5 V
Tensione di scollegamento batteria (±10%)	10,5 V
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 2
Corrente di uscita	4 A
Corrente di ricarica della batteria (selezionabile)	0,5 A / 1 A
Efficienza energetica	fino a 88%
Tensione di uscita effettiva	13,8 V DC
Tensione di uscita nominale (secondo IEC 38)	12 V DC
Tipo di alimentazione (secondo EN50131)	A
Corrente di uscita (senza batteria collegata)	4 A
Corrente di uscita (con batteria collegata)	3,5 / 3 A
Assorbimento di corrente dai componenti di alimentatore	57 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.