VERSA-LCDR-WH

TASTIERA LCD CON LETTORE PROSSIMITÀ INTEGRATO

La tastiera VERSA–LCDR–WH è progettata per gestire le centrali di allarme delle famiglie **VERSA** e **VERSA Plus** . Il display di facile lettura e i tasti di grandi dimensioni rendono l'utilizzo quotidiano del sistema di allarme estremamente comodo, anche per bambini e anziani. Inoltre, il lettore di schede di prossimità integrato (125 kHz) consente di controllare il sistema senza dover ricordare la password di accesso. Un'altra utile funzionalità sono i tasti funzione, che permettono di accedere rapidamente alla modalità standby selezionata o di chiamare i soccorsi.



- ampio display LCD di facile lettura
- Indicatori LED dello stato del sistema e delle partizioni
- Attivazione rapida della modalità di inserimento selezionata tramite tasti funzione dedicati.
- Allarmi PANICO, INCENDIO, AUX attivabili dalla tastiera
- retroilluminazione del display e dei tasti
- indicazione sonora di eventi di sistema selezionati
- Indicazione di perdita di comunicazione con il pannello di controllo
- Lettore di schede di prossimità (125 kHz)

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	139 x 124 x 22 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	30 mA
Assorbimento di corrente massimo	65 mA
Peso	240 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 2

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.