

# S-1 BR

## MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor omtrekbeveiliging. Deze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen en een alarm te genereren indien deze geopend worden. De S-1 is een opbouw magneetcontact en bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en het magneet. indien u een deel van de andere weg beweegt, verbreekt u het circuit waardoor dit als activering wordt gezien. Bovendien is het magneetcontact voorzien van een sabotagelus.

De S-1 is ontworpen om te werken met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC-ingangen, alsmede te gebruiken is in gebouw automatiseringssystemen. Deze voldoet aan de eisen van de **EN 50131-1** en **EN 50131-2-6** voor Grade 2.

De S-1-detector is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (**S-1**) en bruin (**S-1 BR**).

- opbouw
- sabotagelus
- afgesloten behuizing



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Max. geschakeld voltage reedcontact | 20 V DC    |
| Max. geschakeld vermogen            | 20 mA      |
| Gewicht                             | 29 g       |
| Eindweerstand                       | 150 Ω      |
| Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)  | 360 000    |
| Materiaal contacten                 | Ru (Ruten) |
| Maak afstand                        | 18 mm      |
| Verbreek afstand                    | 28 mm      |