MRU-300

DRAADLOZE SIGNAAL REPEATER

De **MRU–300** draadloze signaal repeater ontvangt transmissies van **MICRA** draadloze apparaten en zend deze door. Het werkt met **PERFECTA** alarmsystemen (uitgevoerd met **PERFECTA–RF** module), **VERSA–MCU** controller, **MTX–300** controller, **MICRA** alarm module (firmware versie 2.02 of nieuwer).

- ondersteuning voor de volgende **MICRA** draadloze systeem apparaten:
  - **MFD–300**, **MGD–300**, **MMD–300**, **MMD–302**, **MPD–300**, **MPD–310**, **MPD–310 Pet**, **MSD–300**, **MSD–350**, **MXD–300**, **MXD–300 BR** detectoren
  - **MPT–350** handzenders
  - **MKP–300** draadloze bedieningspanelen
- gecodeerde draadloze communicatie in de 433 MHz frequentieband
- LED indicatie voor de repeater status
- sabotagebeveiliging tegen het openen van de behuizing
- 230 V AC voeding
- ingebouwde geschakelde voeding
- kortsluitbeveiliging van de voedingsingang
- back–up accu
- accu laadcircuit
- bewaking van de accu status en lage accu ontkoppelingscircuit



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	126 x 158 x 32 mm
Afmetingen print	87 x 104 mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Voeding (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Stand-by verbruik	8 mA
Maximaal verbruik	15 mA
Gewicht	266 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werking frequentieband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Lithium-ion batterij	3,7 V / 1800 mAh
Draadloos communicatiebereik PERFECTA (in open veld)	tot 500 m
Draadloos communicatiebereik MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 (in open veld)	tot 450 m

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.