VERSA Plus LTE

ПРИЕМНО–КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР

Приемно–контрольный прибор **VERSA Plus LTE** предназначен для охраны небольших и средних объектов. Прибор обеспечивает возможность создать проводную или беспроводную систему – он совместим с контроллерами беспроводных систем **ABAX 2** (**ACU–220**, **ACU–280**) и ABAX (**ACU–120**, **ACU–270**), а также **MICRA** (**VERSA–MCU**).



VERSA Plus LTE – решение, сочетающие функционал нескольких отдельных устройств. На его главной плате – Ethernet–модуль, сотовый модуль GSM/LTE*, модуль автодозвона PSTN, голосовой модуль и модуль звуковой верификации тревоги. Благодаря этому ПКП VERSA Plus LTE обеспечивает связь по нескольким автономным каналам (Ethernet, сотовая сеть*, PSTN), обеспечивая эффективную передачу информации.

- соответствие стандарту EN50131, Grade 2
- 4 программируемые проводные зоны:
  - поддержка извещателей типа NO и NC, а также датчиков движения рольставни и датчиков удара
  - поддержка типов шлейфа EOL и 2EOL
- дополнительная тамперная зона типа NC
- 5 программируемых проводных выходов:
  - 2 силовых выхода
  - 2 слаботочных выхода типа OC
  - 1 релейный выход
- 3 выхода питания
- выход для подключения специального пьезоэлектрического преобразователя, устанавливаемого в корпусе (звуковая сигнализация)
- максимальное количество программируемых зон: 30
- максимальное количество программируемых выходов: 12
- разделение системы на 2 группы (раздела):
  - возможность назначения зоны двум группам
- управление системой с помощью:
  - клавиатур:
    - LED с механическими клавишами **VERSA–LED**
    - LCD с механическими клавишами **VERSA–LCD** и **VERSA–LCDM**
    - беспроводных LCD с механическими клавишами и встроенным считывателем бесконтактных карт **VERSA–KWRL2**
    - с сенсорным дисплеем **INT–TSG2**, **INT–TSH2**
  - модуля для управления группами **INT–CR** (используя карты, брелки и другие пассивные транспондеры)
  - брелков для удаленного управления
  - мобильного приложения **VERSA CONTROL**
  - телефона (SMS, голосовое меню)
- встроенные модули:
  - Ethernet–модуль (мониторинг на ПЦН, уведомление по электронной почте, мобильное приложение, удаленная настройка)
  - сотовый модуль GSM/LTE* (мониторинг на ПЦН, голосовое уведомление / SMS, удаленное управление SMS / голосовым меню, мобильное приложение, удаленная настройка)
  - телефонный модуль автодозвона PSTN (мониторинг на ПЦН, голосовое уведомление, удаленное управление голосовым меню, удаленная настройка)
  - голосовой модуль (воспроизведение голосовых сообщений для телефонного уведомления и голосового меню)
  - звуковая верификация тревоги (удаленное прослушивание объекта)
- встроенный разъем USB–MINI–B, обеспечивающий настройку прибора и обновление его микропрограммы с компьютера
- память на 2047 событий
- поддержка 30 пользователей, каждому из которых можно назначить:
- пароль

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

- бесконтактную карту
- брелок

4 таймера, обеспечивающих автоматическое:

- включение/выключение охраны в группах
- управление выходами (включение/выключение освещения, полив сада и т. п.)

съемные клеммные колодки

* передача данных по технологии LTE/HSPA+/EDGE/GPRS – в зависимости от возможностей сотовой сети

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.

ТЕХДАННЫЕ

Речевые сообщения	16
Журнал событий	2047
Группы	2
Таймеры	4
Габаритные размеры корпуса	266 x 286 x 100 мм
Габаритные размеры платы электроники	173 x 105 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания (±15%)	18 В AC, 50-60 Гц
Потребление тока в режиме готовности	150 мА
Максимальное потребление тока	300 мА
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Напряжение индикации аварии аккумулятора (±10%)	11 V
Напряжение отключения аккумулятора (±10%)	10,5 V
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальное потребление тока от аккумулятора	430 мА
Программируемые проводные зоны	4
Максимальное количество программируемых зон	30
Программируемые проводные выходы	5
Максимальное количество программируемых выходов	12
Выходы питания	3
Шины связи	1
Клавиатуры	до 6
Класс безопасности по стандарту EN 50131	Grade 2
Рекомендуемый трансформатор	40 ВА
Масса (с корпусом и принадлежностями)	1250
Пользователи	30
Электронные адреса для оповещения	8
Текстовые сообщения	64
Максимальный ток выхода KPD	500 мА / 12 В DC
Диапазон выходных напряжений	10,5 В...14 В DC
Ток заряда аккумулятора	800
Выходное напряжение блока питания	12
Телефонные номера для уведомления	8
Выходной ток БП	2
Максимальный ток программируемых слаботочных выходов	50 мА / 12 В DC
Максимальный ток программируемых силовых выходов	1100 мА / 12 В DC
Выход AUX	500 мА / 12 В DC
Потребление тока от аккумулятора в режиме готовности	130
Выход +VR	200 мА / 12 В DC
Программируемый релейный выход	1000 мА / 30 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.