# INTEGRA 24

## ГЛАВНАЯ ПЛАТА ПРИЕМНО–КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА ОТ 4 ДО 24 ЗОН

Расширенные приемно–контрольные приборы предлагают кроме охранных функций возможность построения системы домашней автоматики и контроля доступа. Благодаря широкой гамме модулей расширения, их возможности могут быть подобраны под конкретные потребности, как в случае небольших, так и расширенных систем. Большим преимуществом ПКП **INTEGRA** являются их возможности в отношении осуществления связи при подключении дополнительных модулей GSM и TCP/IP.




- от 4 до 24 зон
- возможность разделения системы на 4 группы
- от 4 до 20 программируемых выходов
- шины для подключения клавиатур и модулей расширения
- система автодозвона – встроенный коммуникатор для осуществления мониторинга, уведомления и удаленного управления
- управление системой с помощью сенсорных клавиатур, ЖКИ–клавиатур, групповых клавиатур, брелков и бесконтактных карт, а также удаленное управление с помощью компьютера или сотового телефона
- 16 независимых системных таймеров для автоматического управления
- функции контроля доступа и управления домашней автоматикой
- память на 439 событий с функцией печати
- пользователи в системе: 16+1+1
- порт RS–232 – разъем RJ
- возможность обновления встроенной микропрограммы устройства с помощью компьютера
- встроенный блок питания 1,2 А с функцией зарядки аккумулятора и диагностики
- опция выключения сообщений об аварии в случае проблем с подключением к серверу SATEL

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Уровень безопасности** | S |
| **Максимальная емкость аккумулятора** | 7 Ач |
| **Напряжение блока питания ПКП (±10%)** | 13,8 В DC |
| **Максимальный ток программируемых слаботочных выходов** | 50 мА |
| **Максимальный ток программируемых силовых выходов (±10%)** | 2000 мА |
| **Максимальный выходной ток блока питания** | 1,2 А |
| **Габаритные размеры платы электроники** | 142 x 106 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -30...+55 °C |
| **Напряжение питания главной платы (±15%)** | 18 В AC, 50-60 Гц |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 121 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 204 мА |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.