XD-2L BR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

XD–2L – универсальный проводной извещатель, совместимый с любым приемно–контрольным прибором. Датчик может работать как магнитоконтактный, удара, удара и магнитоконтактный, извещатель затопления.

Выпускается в белом (**XD–2L**), коричневом (**XD–2L BR**) или темно–сером (**XD–2L DG**) цветовом варианте.



- выбор типа извещателя с помощью DIP–переключателей
- режимы работы:
  - магнитоконтактный извещатель
    - обнаружения открытия двери, окна и т. п.
    - вход для подключения проводного извещателя NC (например, другого магнитоконтактного извещателя)
    - 1 выход тревоги
  - извещатель удара
    - обнаружение ударов и вибраций, которыми сопровождаются попытки взлома двери или окна
    - вход для подключения проводного извещателя NC (например, другого магнитоконтактного извещателя)
    - 1 выход тревоги
  - извещатель удара и магнитоконтактный
    - обнаружение ударов и вибраций, которыми сопровождаются попытки взлома двери или окна
    - обнаружения открытия двери, окна и т. п.
    - вход для подключения проводного извещателя NC (например, другого магнитоконтактного извещателя)
    - 1 или 2 выхода тревоги
  - извещатель затопления
    - обнаружение затопления в помещениях с водопроводом
    - вход для подключения выносного сенсора затопления FPX–1 (белый), FPX–1 BR (коричневый) или FPX–1 DG (темно–серый) – сенсор приобретается отдельно
    - 1 выход тревоги
- выбор типа выхода тревоги (2EOL/NC или NC)
- выбор оконечных резисторов для типа шлейфа 2EOL
  - тревога: 1,1 кОм / 2,2 кОм / 4,7 кОм / 5,6 кОм / 6,8 кОм
  - саботаж: 1,1 кОм / 2,2 кОм / 4,7 кОм / 5,6 кОм
- сигнальный светодиод
- удаленное включение / выключение сигнального светодиода
- контроль напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса
- в комплекте 2 магнита (для поверхностной и скрытой установки)

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.